

Согласовано

Изм. N подл. Взам.инв. Подп.и дата

Вид спереди (дверь условно не показана)						
Вид спереди						
Перечень оборудования						
№	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг.	Приме- чание
1	QF1	EZ9F34110	Автоматический выключатель			
			1п, 10А, хар.С	1		
2	UG1	DRC-60B	Источник бесперебойного пит.	1		
			с функцией UPS, 24В			
3	G1, G2		Аккумулятор 12 В, 7 Ач	2		
4	HL1	AD22-22DS	Лампа светодиодная желтая	1		
5		3031212	Клемма пружинная 2,5	6		
6		MES 40.40.21	Щит металлический	1		
			с монтажной платой навесной			
			400х400х210			
7		4185431	Кабельный канал	1		
8			DIN рейка 35мм	0.5		
9			Табличка "СЕТЬ"	1		
10		ПВ3-2,5	Провод установочный (белый)	1		
11		ПВ3-1,5	Провод установочный (белый)	10		
12		ПВ3-2,5	Провод установочный (жел/зел)	1		

1. Ввод кабеля выполняется снизу
2. Крепление шкафа к закладным конструкциям выполнить по месту
3. Заземление шкафа осуществить через болт защитного заземления к контуру защитного заземления. Допустимое сопротивление контура 4Ом.

							A6NS - PS - 02 - 01 - ASTUE - 0062 - R00		
							Предприятие по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск		
							Главный корпус.		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Автоматизированная система	Стадия	Лист
Разработал	Матренин	С			04.2017		технического учета	Р	1
Проверил	Шанаев М				04.2017		энергоресурсов		
Норм.контр	Иванов Ю.М				04.2017		Эскизный чертеж общего вида		
ГИП	Матренин	С			04.2017		шкафа питания узла учета		
							ХВС ШПХВС1,2,3,4		